

K9

TÁVOLI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

MMARTIN[®]
SYSTEM



TARTALOMJEGYZÉK :

▶ LEÍRÁS.....	4
▶ AZ ADÓ BE/KI KAPCSOLÁSA	7
▶ STIMULÁCIÓS SZINT.....	7
▶ MŰKÖDÉSI MÓD.....	8
▶ HOGYAN KELL PÁROSÍTSA AZ UJJRÖGTÉST	9
▶ HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ UJJRÖGTÉST	9
▶ HOGYAN KELL PÁROSÍTSA EDZŐNYALKOZÓT	9
▶ AZ ADÓ PÁROSÍTÁSA BLUETOOTHON.....	10
▶ A K9 TÖLTÉSE	11
▶ KARBANTARTÁS.....	11
▶ ÚJRAFELDOLGOZÁS.....	11
▶ MŰSZAKI ADATOK.....	13
▶ GARANCIA	14
▶ MEGFELELŐSÉG.....	15

LEÍRÁS

A K9 egy bluetooth-os távirányító, színes háttérvilágítású képernyővel.

Alapértelmezés szerint ez a távadó legfeljebb 2 kutyát tud irányítani 1000 méteres hatótávon.

Egyes paraméterek a Doggify alkalmazáson keresztül módosíthatók.

Például: A

- ▶ vezérelt nyakörvek száma (1-től 4-ig)
- ▶ Emelkedő/csökkenő szint sebesség
- ▶ Max Emelkedő/csökkenő ugrási szint
- ▶ Stimulációs visszajelzés
- ▶ Baleszfogó
- ▶ Hangszínjelző

Minden stimulációs gomb külön konfigurálható (módok és szintek).

A K9 kompatibilis a

- ▶ következőkkel:
- ▶ Finger Kick Micro Trainer
- ▶ Micro Trainer B
- ▶ Chameleon® termékek
- ▶ Dogtrófia

K9 REMOTE

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Stimulációs gomb 1A | 7 kijelző (színes és háttérvilágítású) |
| 2 Stimulációs gomb 1B | 8 Mágnes (gallér indításához/leállításához/párosításához) |
| 3 Stimulációs gomb 2A | 9 Program gomb |
| 4 Stimulációs gomb 2B | 10 Zsinóros rögzítés |
| 5 Rövid külső antenna | 11 USB töltőcsatlakozó |
| 6 Forgatógomb (szint) | 12 Vezeték nélküli töltési terület |





13 Program mód

14 Stimulációs szint

15 A gomb engedélyezve

16 B gomb engedélyezve

17 2A gomb engedélyezve

18 2B gomb engedélyezve

19 Bluetooth

20 Akkumulátor szint

ÁTKAPCSOLÁS AZ ADÓ BE/KI

A K9 bekapcsolásához nyomja meg röviden bármelyik gombot (1, 2, 3, 4 vagy 9).

A távirányító 3,5 óra elteltével automatikusan KI kapcsol minden tevékenység nélkül.

Az akkumulátor kímélése érdekében az adót manuálisan is KI lehet kapcsolni a forgatógomb (6) óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával nulla szint alá.

STIMULÁCIÓS SZINT

A stimulációs szintet a távirányító választja ki. Amikor a K9 be van kapcsolva, az aktív stimulációs gombnak megfelelő szint jelenik meg a képernyőn.

Mivel minden gomb külön-külön programozható, először válassza ki a használni kívánt gombot a programgomb (9) rövid és egymás utáni megnyomásával, vagy a gomb közvetlen megnyomásával.

A kijelzőn a megfelelő szimbólum engedélyezve lesz (15-18). A stimulációs szint kiválasztásához (0 és 18 között) forgassa el a forgatógombot.

*A 0-s szint mindig csattanó, de a Doggify-on keresztül lecserélheti egy hangra, ha a nyakörv kompatibilis vele.

ÜZEMMÓD

Elérhető működési mód:

	A Figyelmeztető hang kivételével az összes működő A módok hangszínnel és anélkül is elérhetők
	Figyelmeztető hang (hangjelzés + rezgés csak a gomb rövid megnyomása esetén, és stimuláció, ha több mint 1 másodpercig lenyomva)
	Folyamatos stimuláció
	Emelkedő stimuláció (növekvő stimuláció a meghatározott szinten a gomb elengedéséig)
	Csökkenő stimuláció (a stimuláció csökkentése egy meghatározott szintről a gomb elengedéséig)
	Flash stimuláció (rövid stimuláció)

Az üzemmód megváltoztatásához tartsa lenyomva a program gombot (9). Az LCD-képernyő ezután sorban megjeleníti a különböző szimbólumokat.

*Az összes működési mód beállítható a Drogify alkalmazásunkon keresztül.

HOGYAN KELL PÁROSÍTNI AZ UJJRÖGTÉST

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva néhány másodpercig a program gombot és a párosítani kívánt stimulációs gombot.
2. Egy villogó Finger Kick ikonnak kell megjelennie a képernyőn.
3. Engedje el a gombokat, és nyomja meg az Finger-Kick gombot.
4. A kijelző abbahagyja a villogást. Most már megnyomhatja az ujjrúgást a stimulációs gomb helyett.
5. Ismételje meg, ha ez nem járt sikerrel.

Az Finger Kick párosításának megszüntetéséhez csatlakoztassa egy másik stimulációs gombhoz a leírtak szerint.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ UJJRÖGTÉST

Az Finger Kick párosítása után csak az Ujjrúgás gombot kell megnyomnia. Az eredmény ugyanaz lesz, mint a K9 adó párosított gombjának megnyomásával.

HOGYAN KELL PÁROSÍTSA EDZŐNYALKOZÓT

Az edző programozásához a K9-cel való működésre a következő eljárást kell végrehajtani:

1. Helyezze el és tartsa a mágnes (önálló mágnes vagy az adóban lévő mágnes) a vevő BE/KI/ szinkronizálási pontja mellett.
2. Várjon, amíg a nyakörv LED-jei gyorsan és egyszerre villognak.
3. Vigye el a mágnes.
4. 10 másodpercen belül nyomja meg a stimulációs gombot az adón vagy a csatlakoztatott Finger Kick-en.
5. Nyomja meg újra a gombot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a párosítás megtörtént.
6. Nyomja meg a stimulációs gombot, és ellenőrizze, hogy a nyakörv reagál-e.

A TÁVADÓ PÁROSÍTÁSA BLUETOOTHON KÍVÜL

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

- ▶ Keresse meg és telepítse a Doggify alkalmazást okostelefonjára.
- ▶ Vagy olvassa be a QR-kódot:



- ▶ **PÁROSÍTÁS** Kövesse a Doggify utasításait A párosítási folyamat során meg kell adnia a párosítási azonosítót a telefonban. Ez az azonosító megjelenik a K9 képernyőjén

A K9 TÖLTÉSE

Vezeték nélküli

- ▶ töltés Csatlakoztassa a tápegységet egy megfelelő áramforráshoz.
- ▶ Helyezze az adó hátulját az indukciós töltőlapra.
- ▶ Ellenőrizze a zöld elem ikont az adón.
Villog: az akkumulátor töltődik
Folyamatos: az akkumulátor fel van töltve

A készülék töltés közben felforrósodhat. Töltés kábelekkel Csatlakoztassa

- ▶ a tápegységet a távirányítóhoz.
- ▶ Csatlakoztassa a tápegységet egy megfelelő áramforráshoz
- ▶ Ellenőrizze a zöld akkumulátor ikont az adón: Villog:
az akkumulátor töltődik Folyamatos:
az akkumulátor fel van töltve

KARBANTARTÁS

- ▶ Minden használat után tisztítsa meg a terméket.
- ▶ Használaton kívül tartsa a K9-et szárazon és környezeti hőmérsékleten.
- ▶ Garanciális okokból nem szabad kinyitni a jeladó házát.
- ▶ A K9 VÍZÁLLÓ.
- ▶ Az Finger Kick VÍZÁLLÓ.

ÚJRAFELDOLGOZÁS

Az elektromos és elektronikus hulladékokra vonatkozó szabványok kimondják, hogy ezeket újra kell hasznosítani.

Ha már nem használja ezt az anyagot, vagy nem javítható, ne dobja a szokásos háztartási szemétkébe. Küldje vissza az eladónak, vagy forduljon a Martin System® ügyfélszolgálatához további információkért.



MŰSZAKI ADATOK

	▶ K9	▶ UJJRÖGTÉS (ha benne van)
Méret (mm)	126 x 64 x 28	27x30x17
Súly (g)	152,2	6
Tápegység	Lipo akkumulátor 3,6V 100mAh	CR1225 V lítium elem
Hatótávolság	1000 m-ig	20 m-ig
UHF frekvencia UHF teljesítmény	869,5 MHz < 500 mW	2,4 GHz <1mW
Antenna	Külső	Belső
Üzemeltetési Hőfok	18	NA
Üzemeltetési Hőfok	-10°C és 40°C között	-10°C és 40°C között
Vízálló	Igen	Igen

GARANCIA

A Martin System® 2 év garanciát vállal berendezéseire a gyártási hibák ellen, az alkatrészekre és a munkára is. Ez a garancia minden olyan hibára vonatkozik, amely normál üzemi körülmények között fordul elő.

A balesetből és/vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra nem vonatkozik a fedezet. A garancia nem vonatkozik a következők egyikére:

- ▶ Elemek cseréje.
- ▶ A heveder cseréje.
- ▶ Szállítási kockázatok a termék Martin System® részére történő visszaküldésével kapcsolatban.
- ▶ A termék károsodása a felhasználó hanyagságából vagy hibájából.
- ▶ A termék károsodása nem illetéktelen személyek által végzett javítások következtében.
- ▶ A termék nem rendeltetésszerű használatából vagy meghibásodásából eredő károkért való felelősség.

Hiba esetén a készüléket a Martin System® belátása szerint megjavítja vagy kicseréli.

A jótállás igénybevételéhez tíz napon belül el kell küldenie a készülékhez mellékelt jótállási jegyet. A garancia nem vonatkozik azokra a készülékekre, amelyekre a jótállási jegyet nem töltötték ki és nem küldték vissza a Martin System®-hez.

MEGFELELŐSÉG

„CE” MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) R&TTE 1999/5/CE irányelv
MARTIN SYSTEM®

kijelenti, hogy a K9 távirányító megfelel a 1999/04/07-i 1999/5/EC számú európai irányelv minden előírásának.

És megfelel a következő szabványoknak: BIZTONSÁG (3.1. cikk a): EN 60950 / EMC (3.1.b. cikk): EN 300.489-3 V1.4.1 SPEKTRUM (3.2. cikk): EN 300.220-3 V1.1.1 Hely és dátum
ez a dokumentum: Lantin, 2019. március 15

MARTIN SYSTEM®

Rue Joseph Martin, 35 - 4450 LANTIN - BELGIUM

A gyártó által vagy nevében aláírva:

Név : Michael Bellon / Beosztás : igazgató





Cutting-edge **technology** ▶ **Nature** in simple ways

Rue Joseph Martin, 35 - B-4450 Lantin - Belgium
+32(0)4 263 96 05 - info@martinsystem.com
www.martinsystem.com